

P4000 (ピー・ヨンセン)

定価 ¥ 52,290 (税別¥49,800)

- 3MB FLASH まで対応
- ルネサステクノロジ製 CPU 内蔵のフラッシュ ROM に別売ソケットアダプタを使い書込み可能
- ホスト PC と USB 接続でオンライン書込み、内蔵メモリを使いホスト PC を使わないオフラインも可能
- MOT ファイルの読込み・書込み・編集

製品内容

- ・ROM ライタ本体
- ・AC アダプタ
- ・付属ソフト CD
- ・取扱説明書

別売ソケットアダプタ

- ・P4000 用ソケットアダプタのライタ側は 40P です。
- ・北斗電子製 PROM401F 用ソケットアダプタのうち ROM 内容が 256KB のものは、そのまま使用可能です。

※512KB 用は加工により簡単に使用可能。
(対応 CPU の種類は弊社 WEB をご覧下さい)



※ソケットアダプタは別売です

仕様概略

対応 ROM	EPROM (27C101・27C4001) または互換 OPT フラッシュ 28F101 ルネサス製 CPU 内蔵フラッシュメモリ (別売 北斗電子製ソケットアダプタにて対応) ユーザブートフォーマットへの書込みが可能
VCC 電圧	3V 3.3V 4V 4.5V 5V 6V
VPP 電圧	12V 12.5V
PC 動作環境	Windows98・2000・XP 日本語環境
PC I/F	USB (-B)
データバッファ用メモリ	フラッシュメモリ 32M (4M × 8) bit 内蔵
コントロールソフト	Windows98・2000・XP 日本語環境で操作可
操作可能ファイル	モトローラ S フォーマット (※.MOT)
本体電源	AC アダプタ (付属)
本体ケース寸法/重量	89 × 134 × 36mm / 210g

●製品の仕様及び価格につきましては、予告なく変更となる場合もございますので、予めご了承ください。